


# Czujnik Temperatury W7

## **Zastosowanie:**

piece elektryczne kuchenne, zbiorniki ciepłe, grzejniki, odprowadzenie spalin oraz inne .

## **Dane techniczne**

Czujnik	PT500 DIN IEC 751 Grupa B	
Szczelnosc czujnika	Sensor zalany w masie ceramicznej	
Zakres temp. °C	-40°C do + 600°C	
Wprowadzenie przewodow	kap. ceramiczne	
Przewod	PTFE (+40°C do +260°C) L=320 mm T <sub>k</sub> materialu ca. 100 ppm/K	
Obudowa	Tuleja ze stali szlachetnej 1.4541	
Wymiary tuleji (mm)	D=5 L=150	

Charakterystyka PT 500 : vide DIN